



FICHA TÉCNICA

WiFi SMART PLUG



DESCRIPCIÓN

Automatiza y controla tus dispositivos eléctricos desde cualquier lugar con el timer inteligente Wi-Fi Smart Plug. Compatible con las aplicaciones Smart Life y Tuya Smart, te permite programar encendidos automáticos, usar funciones de temporizador/cuenta regresiva y monitorear el consumo de energía en tiempo real. Integra tu hogar o invernadero fácilmente con comandos de voz a través de Amazon Alexa y Google Home. Fabricado con materiales retardantes de llama de alta seguridad.

Este timer inteligente ha sido diseñado para ofrecerte un control absoluto sobre el encendido y apagado de cualquier artefacto eléctrico de forma remota a través de tu smartphone.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Marca / Modelo	TecnoGrow Wi-Fi Smart Plug
Tipo red inalámbrica	Wi-Fi 2.4GHz (Estándar 802.11b/g/n)
Voltaje de operación	AC 100V - 240V
Corriente nominal máxima	Soportado para 10A / 13A / 16A (Máx) según lote
Materiales de construcción	ABS + PC (Retardante de llama)
Rango humedad permitido	< 80% HR (Humedad Relativa)
Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta +50°C
Aplicaciones compatibles	Smart Life / Tuya Smart
Certificaciones estándar	CE, FCC, RoHS, ETL

CARACTERÍSTICAS

Control por Smartphone: Utilizando las aplicaciones: Smart Life APP o Tuya Smart APP.

Control por Voz Hands-Free: Totalmente compatible con Amazon Alexa (Amazon Echo) y Google Assistant (Google Home).

Temporizador Dinámico y Cuenta Regresiva (Timer & Countdown): Con la función de cuenta regresiva tus equipos se apagan automáticamente tras un periodo de tiempo determinado, protegiendo tus instalaciones y reduciendo el desperdicio energético.

Monitoreo de Energía (Energy Monitoring): Revisa gráficos en tiempo real y registros históricos de la potencia consumida por los electrodomésticos conectados para optimizar tus gastos de electricidad.

Estructura Segura y Robusta: Construido con materiales como ABS + PC, resistentes y retardantes de llama, capaces de operar en un amplio rango de temperaturas.

Botón ON/OFF Multifunción: Sirve para el encendido y apagado manual con un solo toque y funciona como botón de reinicio/restauración de fábrica al mantenerlo presionado de forma prolongada.

CONEXIÓN



Modo Fácil (Easy Mode)

Conexión sencilla presionando el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz indicadora azul parpadee rápidamente.

Modo AP (AP Mode)

Conexión de respaldo en caso de redes restringidas, creando un punto de acceso Wi-Fi local directo desde el timer.

CONTROL POR VOZ



APPS COMPATIBLES



Control Remoto



Conexión Wi-Fi



Control por voz



Monitoreo de energía